

P.P.U.H. **"JACEK"**
Jacek Górecki
Jankowy 1, 63-600 Kępno
NIP 619-002-00-83
Regon 250433060

Jankowy 03-08-2017r

ENERGA – OPERATOR S.A.

Oddział w Kaliszu

RD Kępno ul Młyńska 10

63-600 Kępno

Dział Dokumentacji Energetycznej

Dot: uzgodnienia przebudowy linii kablowych nN – zgodnie z warunkami przebudowy sieci R /17/038246 – Krążkowy dz 905,903/2,893/26.

Proszę o uzgodnienie dokumentacji przebudowy linii nN 04kV w związku z planowaną zabudową działki na potrzeby drogi .


Z poważaniem

Jacek Górecki

P.P.U.H. **"JACEK"**
Jacek Górecki
Jankowy 1, 63-600 Kępno
NIP 619-002-00-83
Regon 250433060

Projekt Budowlany

Branża Elektryczna

Nazwa i adres Obiektu	Linia kablowa 04kV - przebudowa Krażkowy dz. nr 905, 893/26, 903/2obręb 0005 Krażkowy gm. Kępno kat obiektu XXVI	
Inwestor: Adres:	ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu AL. Wolności 8	
Adres Jednostki Projektowej:	PPUH JACEK Jankowy 1 63-600 Kępno	
Projektant	Imię i nazwisko, nr uprawnień	podpis
	HENRYK RACHEL <i>inż. elektryk</i> Upi. nr UAN 7342-116 91 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 15b/6 tel.062/78231-44, tel.0687-619-000	
Opracował: Asystent	Jacek Górecki	P.P.U.H. "JACEK" <i>Jacek Górecki</i> Jankowy 1 63-600 Kępno NIP 619-002-00-83 Kraj. 250433060
Sprawdzający:		

Data wykonania projektu lipiec 2017

Kalisz, dnia 19. lutego..... 1992r.

URZĄD WOJEWÓDZKI

62-800 w Kaliszu

Nr UAN.7342-116/91

D E C Y Z J A

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2. ust. 1. pkt. 1. §5. ust. 1. pkt. 1. §7.
i § 13 ust. 1, pkt. 4. lit. d. rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:

Pan(1) Henryk R A C H E L

..... inżynier elektryk

urodzony(a) dnia 18. stycznia... 1946. r. w ... Myjomicach.....

..... posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta, kierownika budowy i robót.....

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej.....

w zakresie instalacji elektrycznych.....

.....



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q1Z-YFV-A1H *

Pan Henryk Rachel o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4190/01

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludów 15b/6, 63-600 Kępno

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Andrzej Mikołajczak, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pliib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

07/2017

.....
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332z p.z)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany :

przebudowa linii kablowych 04kV - miejsc Krążkowy gm Kępno
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

.....
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

HENRYK RACHEL
inż. elektryk
Upr. nr UAM 7342-116 91
63-800 Kępno ul. Wolność Ludów 15b/6
tel./052/782 31-44 tel./0697-619-000

Projektant:
(podpis i pieczęć)

Sprawdzający:
(podpis i pieczęć)

PROJEKT ZAWIERA

	str.
1.Strona tytułowa	1.
2.Opis zawartości projektu	2.
3.Opis techniczny	3-4
4.Kserokopia warunków przebudowy	5-6
5.Uzgodnienia - zgody	7-10
6. opis do planu zagospodarowania	11-12
7.Plan przebudowy linii n.n.	rys 1 13
8.BIOZ	14-15

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację opracowano na podstawie zlecenia oraz w oparciu o warunki przebudowy wydane przez Rejon Dystrybucji w Kępnie .

Do opracowania projektu wykorzystano plan geodezyjny w skali 1:500.

ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie jest projektem techniczno-roboczym wraz z kalkulacją nakładów na przebudowę linii nn

TRASA PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWEJ – PRZEBUDOWA

Istniejące kable należy przebudować w sposób - poza planowaną budowę obiektu-drogi na istniejącej działce nr 905, 893/26,903/2.

W tym celu należy istniejący kabel YAKY 4x120mm² obw 3,i 4 przebudować równolegle i prostopadle do istniejących działek (w miejscach pok na planie) – wynosząc kabel poza trasę planowanej nawierzchni asfaltowej .. Istniejące kable obw 03,04 st 30508 należy na działce 905, i893/26 prostopadle do drogi ułożyć w rurach osłonowych i równolegle do działek - bez rozcięcia istniejącego kabla. . Kabel należy ułożyć w wykopie o wymiarach 0,8x0,4m a pod drogą na gł 1,2m. Kable ułożyć luźno bez naciągania celem skompensowania ruchów ziemi. Na kabel nałożyć opaski kablowe z oznaczeniem trasy - obwodu , nr stacji . Kabel ułożyć na 10 cm warstwie piasku przykrywając go taką samą warstwą, a następnie rodzimą ziemią 0,25m, folią oznaczeniową niebieską i ostatecznie zasypać.

SKRZYŻOWANIE

Skrzyżowanie linii – kablowej z innymi urządzeniami wykonać w rurach osłonowych jak zaznaczono na planie zgodnie z N-SEP-E 004.

STACJA TRANSFORMATOROWA ZŁĄCZE

W istniejącej stacji transf. 30508 obw 03,04 układ rozdzielni pozostaje bez zmian . Istniejące złącze 30508-03/1 należy przesunąć do granicy dz 893/27 i podłączając do niego istniejące kabel zasilający i wlvz zalicznikowy pozostawiając układ zasilania bez zmian.

UZIEMIENIE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Przy złączu wykonać uziemienie. Wartość uziemienia winna wynosić poniżej 30 om. Uziemienia wykonać prętów stalowych miedziowanych fi 17,2mm i długości 1,5m połączonych ze sobą bednarką ocynkowaną 25x4mm.. Jako ochronę przeciwporażeniową stosować samoczynne wyłączanie w linii zasilającej.

UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać czysto i starannie ,bez napięciowo zgodnie z przepisami PBUE i normami przestrzegając przepisy BHP.

Przed rozpoczęciem prac opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z **RMI z dnia 23-06-2003r. i Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r - nowelizacją Prawa Budowlanego** Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z późn. zm - w zakresie objętym projektem.

Konstrukcje i osprzęt stosować należy zgodnie z katalogiem-ocynkowany.

Na linii zamontować typowe tabliczki ostrzegawcze zgodnie z PN-88/08501 o wymiarach 148x210- dla stacji i złącz.

Całość prac przed załączeniem zgłosić do odbioru końcowego w RD Kępno dostarczając wymagane dokumenty oraz protokoły pomiarów.

HENRIK RACHEL
Inst. elektryk
Upr. nr LAN 4342-116 91
63-600 Kępno ul. Władysława Ludów 15b/G
tel.(062)7823144, tel.0697-619-000

P.P.U.H. "FACEK"
Janusz Górecki
Jankowskiej 15 63-600 Kępno
NIP 63-002-00-83
KRS 250433060

Na zakres określony w pkt. 3 warunków przebudowy sieci należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, przed przystąpieniem do realizacji przebudowy. Dokumentację projektową należy dostarczyć celem sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji w Kępnie

6.1. w oryginale (1 egz.) wraz z wersją elektroniczną w następującej formie:

- opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urządzeń – 1 plik pdf,
- uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowę) – 1 plik pdf,
- mapa z wrysowanymi urządzeniami projektowanymi – plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa – należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej – wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie - numer warunków - opis (np.: „12345-kabel”, „12345-„rura osłonowa”, etc.)
- pozostałe rysunki – plik pdf,
- wszystkie dokumenty wynikające z Warunków Przebudowy Sieci,
- wypisy z rejestrów gruntów,
- protokoły badania Ksiąg Wieczystych,
- Warunki Realizacji Inwestycji (WRI),
- projektowane zagospodarowanie terenu stwarzające kolizję z infrastrukturą elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA,
- schemat jednokreskowy,
- profile linii (w przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z obiektami lub infrastrukturą techniczną pozostającą w bezpośrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),
- uzyskane pisemne zatwierdzenie tytułów prawnych przez Wydział Nieruchomości Energetycznych (tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytułów prawnych wraz z parafowaną przez MMN – mapą),

W piśmie przewodnim biura projektowego, przekazującego dokumentację projektową do uzgodnienia, prosimy odnieść się do numeru Warunków Przebudowy Sieci (usunięcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien być wprowadzony na stronie tytułowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczególnych mapach z wrysowanymi urządzeniami projektowanymi.

Wersję roboczą koncepcji rozwiązania technicznego przebudowy sieci należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Kępnie

- 6.2. Do uzgodnienia należy dostarczyć koncepcję (oryginał) w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną mapy z wrysowanymi urządzeniami projektowanymi – plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
- 6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego należy dołączyć odpis uzgodnień z właścicielami gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których zlokalizowane będą elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Procedurą nabywania praw do nieruchomości oraz odpis decyzji uprawnionego pozwolenia na budowę.
- 6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić:
- wzdłuż granic i ciągów pieszko jezdnych,
 - prostopadle do ich osi dla linii krzyżujących się z istniejącymi ciagami komunikacyjnymi.
- 6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające z obowiązujących norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisów, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej.
- 6.6. W przypadku wyboru rozwiązania przebudowy sieci linią napowietrzną, dokumentacja projektowa winna zawierać m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej względem projektowanego/istniejącego zagospodarowania działki/-ek, o których mowa w pkt 1 niniejszych warunków, wraz z określonymi najmniejszymi odległościami przewodów linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części proj. obiektów na w/w działkach, co umożliwi dokładną weryfikację zakresu dokumentacji projektowej pod kątem zachowania

Na zakres określony w pkt. 3 warunków przebudowy sieci należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, przed przystąpieniem do realizacji przebudowy. Dokumentację projektową należy dostarczyć celem sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji w Kępnie

6.1. w oryginale (1 egz.) wraz z wersją elektroniczną w następującej formie:

- opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz dobozem urządzeń – 1 plik pdf,
 - uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowę) – 1 plik pdf,
 - mapa z wysowanymi urządzeniami projektowanymi – plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa – należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej – wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego.
- Elementy projektowe mają zostać wysowane cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie - numer warunków - opis (np.: „12345-kabel”, „12345-„rura osłonowa”, etc.)
- pozostałe rysunki – plik pdf,
 - wszystkie dokumenty wynikające z Warunków Przebudowy Sieci,
 - wypisy z rejestrów gruntów,
 - protokoły badania Ksiąg Wieczystych,
 - Warunki Realizacji Inwestycji (WRI),
 - projektowane zagospodarowanie terenu stwarzające kolizję z infrastrukturą elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA,
 - schemat jednokreskowy,
 - profile linii (w przypadku zbliżeń lub skrzyżowań z obiektami lub infrastrukturą techniczną pozostającą w bezpośrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),
 - uzyskane pisemne zatwierdzenie tytułów prawnych przez Wydział Nieruchomości Energetycznych (tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytułów prawnych wraz z parafowaną przez MMN – mapą),

W piśmie przewodnim biura projektowego, przekazującego dokumentację projektową do uzgodnienia, prosimy odnieść się do numeru Warunków Przebudowy Sieci (usunięcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien być wprowadzony na stronie tytułowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczególnych mapach z wysowanymi urządzeniami projektowanymi.

Wersję roboczą koncepcji rozwiązania technicznego przebudowy sieci należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Kępnie

6.2. Do uzgodnienia należy dostarczyć koncepcję (oryginał) w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną mapy z wysowanymi urządzeniami projektowanymi – plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego należy dołączyć odpis uzgodnień z właścicielami gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których zlokalizowane będą elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA Procedurą nabywania praw do nieruchomości oraz odpis decyzji uprawnionego pozwolenia na budowę.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić:

- wzdłuż granic i ciągów pieszo jezdnych,
- prostopadle do ich osi dla linii krzyżujących się z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające z obowiązujących norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisów, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwiązania przebudowy sieci linią napowietrzną, dokumentacja projektowa winna zawierać m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej względem projektowanego/istniejącego zagospodarowania działki/-ek, o których mowa w pkt 1 niniejszych warunków, wraz z określonymi najmniejszymi odległościami przewodów linii napowietrznej od najdalej wysuniętych części proj. obiektów na w/w działkach, co umożliwi dokładną weryfikację zakresu dokumentacji projektowej pod kątem zachowania

wymagań podyktowanych właściwymi przepisami, w tym w szczególności postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto należy również przewidzieć właściwy stopień obostrzenia zgodny z normą PN-E-05100-1:1998.

- 6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej należy zwymiarować od punktów stałych.
- 6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych.
- 6.9. Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
- 6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszą być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
- 6.11. Opracowana dokumentacja projektowa winna zawierać Wytyczne Realizacji Inwestycji, które w maksymalny sposób muszą uwzględniać realizację zadania w technologii PPN (prac pod napięciem).
7. Wraz z jednostronnie podpisaną umowy o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji należy dodatkowo dostarczyć:
nie dotyczy
8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegóły dotyczące niniejszych warunków przebudowy można uzyskać w Rejonie Dystrybucji w Kępnie – Dział Przyłączeń
9. Zawarcie umowy o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.
10. Zawarta umowa o przebudowę sieci w związku z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną (w okresie obowiązywania niniejszych warunków) jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wydanych warunków przebudowy sieci. Ważność umowy wygasa z chwilą wywiązania się przez Strony ze wszystkich postanowień umowy.
11. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
12. Warunki przebudowy sieci są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Karol Siwik

ZATWIERDZIŁ:

Otrzymują:

- 1) Wnioskodawca
- 2) – a/a.

Kierownik
Działu Przyłączeń
Marian Górecki

Za zgodność z
ORYGINAŁEM

P.P.U.H. "JACEK"
Jacek Górecki
Jankowy 1, 62-600 Kępno
NIP 619-002-00-83
Regon 250433060

Kępno, dnia 01 sierpnia 2017r.

WR.7230.321.2017/2

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lipca 2017 r. złożonego przez: **Energa Operator S.A. Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz,**

Zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Kępno w miejscowości Krążkowy , (nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi 905, 893/26, 903/2) przebudowy linii kablowych nN w związku z budową drogi na następujących warunkach:

- 1) Linie kablową nN na w/w nieruchomościach lokalizować według załączonych planów/map sytuacyjnych na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m od górnej krawędzi rury osłonowej kabla elektroenergetycznego do poziomu terenu; w odległości nie większej niż 0,5 metra od granicy pasa drogowego;
- 2) przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przecisku/ przewiertu w rurze osłonowej;
- 3) skrzynkę sterowniczą lokalizować w odległości nie większej niż 0,5 metra od granicy pasa drogowego;
- 4) po zakończeniu robót w pasie drogowym teren budowy należy uporządkować;
- 5) koszty odtworzenia pasa drogowego związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor;
- 6) utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie technicznym należy do ich właściciela;
- 7) Gmina Kępno zastrzega sobie prawo przebudowy nawierzchni drogi – pasa drogowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej;

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440) lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej w obrębie geodezyjnym **Krażkowy (działki nr 905, 893/26, 903/2) linii kablowej nN**. Uzgodniona lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a przywołanej ustawy o drogach publicznych inwestor „przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (...);

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia”.

2. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U z 2017 r. poz. 1257 t.j.) :

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Energa Operator SpA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
2. a/a.



Z up. **BURMISTRZA**
M. Misala

inż. Marek Misala
Naczelnik Wydziału

Załącznik: plan sytuacyjny z lokalizacją linii kablowej nN.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.; załącznik Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia, część III – Zezwolenia, ust. 44, kol. 4 – Zwolnienia, pkt 9).
Sporządził: M. Misala

URZĄD MIASTA I GMINY
W KĘPNIE
Wydział Rozwoju
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

893/27

istn. ZK Nr 30508-03/1 - do przesunięcia do granicy
istn. kabel YAKY 4x120mm² - zmiana trasy
- zasł. st. 30508, obw. 03

proj. SK sterownicze
Istn. ZK Nr 30508-03/1
szafka pomiarowa
wg Energa Operator SA

SK1

is: 1 kabeł: PAKY 4x120mm² - zmiara
- zasil. SI 30508, obw. 04

proj. latarni SAL7 wraz z
 $R < 10 \Omega$

P.P.U.H. "JACEK"
Jacek Górecki
Jankowy 4, 63-600 Kępno
NIP 619-002-00-83
Regon 250433060

Oraz przegląd ksiąg wieczystych

[illegible]

P.P.U.H. "JACEK"
Jacek Korecki
Jankowy 1 53-600 Kępn.
NIP 619-002-00-83
Regon 250433060

WYKAZ MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU

Krażkowy 30508 obw 3 i 4

Brak materiałów z demontażu

P.P.U.H. "JACEK"
Jacek Jurecki
Jankowy 1, 67-600 Kępno
NIP 612-002-00-83
Regon 14250433060

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji :

Projekt zagospodarowania działki pod budowę przyłącza kablowego nN działka 905,903/2,893/26, w m. Krążkowy Gm Kępno

2. Istniejący stan zagospodarowania działki:

- działka budowlana droga

3. Projektowane zagospodarowanie działki:

- projektuje się przebudowę – linii nN –złącza posadowionego w dz. nr 905,903/2,893/26 . Na działce pozostałe elementy zagospodarowania terenu pozostają bez zmian.

Istniejące uzbrojenie terenu:

Działka położona przy drodze –częściowo ogrodzona

Teren uzbrojony w:

- sieć elektroenergetyczną / istniejąca linia nn kablowa 0,4 kV i stacja 15/04
- sieć komunikacyjną / droga zewnętrzna
- sieć wodociągową / tak /
- sieć kanalizacyjną //

4. Zestawienie powierzchni działek oraz dane projektowanego zagospodarowania terenu:

- dz. nr 905,903/2,893/26
- linia kablowe - złącze ,

5. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobór kultury współczesnej:

- działki nr ewid. 905,903/2,893/26 nie są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej,
- w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) o następującej treści: Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie powiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego:

- działki na których projektuje się przedmiotową inwestycję nie znajdują się w granicach terenu górniczego;

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami:

- nie występują;
- planowana inwestycja położona jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 20084 Nr 25, poz 150) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;
- przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska obowiązują inwestora.

8. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczące adaptacji lub likwidacji istniejącego zadrzewienia:

- proj. budowa przyłącza i złącza kablowego 04 kV nie wprowadza stref ochronnych, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej i w związku z tym dla jego realizacji nie są wymagane żadne badania geotechniczne;
- w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

HENRYK RACHEL
Inżynier elektryk
Upr. nr UAN/1342/116/91
63-600 Kępno, ul. Wolność Ludów 15b/6
tel. (062) 76231-44, tel. 0897-619-000

W PROJEKTOWYCH

OSK 660.830.2017
Krajkowy, dz. 905 i inne
300803.5
Kępnio (M)
0005
Krajkowy
1:500
ul. 1000 "PL-2000" podkład "18"
"PL-KON66-NR"
BRW SUŁEKOWSKI

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV



1:500
ul. 1000 "PL-2000" podkład "18"
"PL-KON66-NR"

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

GEOMOS
Maciej Moskwa
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 9
kom. 663-057-057
Regon 300339373
NIP 619-186-87-57
GEODETA UPRAWNIENY
Świad. Głównego Geodety Kraju
Nr 20325
mgr inż. Maciej Moskwa



RYG.NR	1
SKALA	1:500
Data	07/2017
Podpis	Maciej Moskwa
Projektant	Maciej Moskwa
Wykonawca	Maciej Moskwa
Adres	Krajkowy dz. 905, 903/26, gm. Kępno
Objekt	Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

Przebudowa linii kablowej 04kVnN 04kV

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126)

Nazwa obiektu: przebudowa -linii 04kV – nN kablowej

Adres budowy: Krążkowy gm Kępno

Inwestor: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu

Projektant:

HENRYK RACHEL
inż. elektryk
Upi. nr UAN/372-116-91
63-600 Kępno ul. Wolny Ludów 15b/3
tel.(062)78237-44, tel.0697-618-000

CZĘŚĆ OPISOWA

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów ;
 - przebudowa i budowa linii 04kV kablowej -: roboty na wysokości do
2. wykaz istniejących obiektów budowlanych ;
 - droga gminna
 - czynna linia napowietrzna i kablowa 04 i 15 kV
 - wodociąg gminny, linia telefoniczna sieć kanalizacyjna
3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ;
 - droga gminna ruch pojazdów
 - czynna linia napowietrzna i kablowa 04i15kV
 - praca na wysokości do 5,0m
 - roboty przy użyciu dźwigu i oparki
 - wodociąg, linia telefoniczna kanalizacja
4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia ;
 - droga gminna – ruch pojazdów
 - czynna linia napowietrzna i kablowa 04 i 15kV - odległości
 - praca na wysokości do 5,0m
 - roboty przy użyciu dźwigu i koparki
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ;
 - instruktaż przeprowadzony przez kierownika robót ze wskazaniem miejsc zagrożeń i czasem ich wystąpienia,
 - instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadzystę
6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń ;
 - wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzętu, i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami: dokumentacją projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania,
 - organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
 - okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 - okresowe egzaminy z bhp, p.poż oraz grupy kwalifikacyjne
 - wykonanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie polecenia pisemnego wydanego przez pracowników energetyki zawodowej,
 - instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie „planu bioz” przed rozpoczęciem prac.

07-2017r.

HENRYK KACHEL
Inż. elektryk
Upr. nr LAN 7342/116/91
63-600 Kępno ul. Wolności 15b/3
tel.(062)7823144, tel.6897-619-000